Бескорпусной усилитель мощности GaN T/R MMIC, 9000–10000 MHz

LCI-TRPA-9000-10000-PS35T-M — бескорпусной кристалл усилителя мощности GaN MMIC для диапазона 9000–10000 MHz. Поддерживается импульсный режим. Кристалл объединяет тракт усиления мощности передачи и коммутируемый обходной тракт приёма.



PSAT: 35 dBm (типовое); Коэффициент усиления по мощности: 21 dB (типовое); PAE: 35 % (типовое). Размеры кристалла: 2.1 × 1.5 × 0.1 mm.

RF-параметры

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Параметр	Обозначение	Минимум	Типовое	Максимум	Единица
Рабочая частота	f	9000	-	10000	MHz
Выходная мощность насыщения	Psat	-	35	-	dBm
Коэффициент усиления по мощности	Gp	-	21	-	dB
Неравномерность усиления по мощности	ΔGp	-	-	±0.2	dB
КПД с учётом добавленной мощности	PAE	-	35	-	%
Коэффициент усиления малого сигнала	S21	-	30	-	dB
Неравномерность усиления малого сигнала	ΔS21	-	-	±0.5	dB
Входной КСВН	VSWR(in)	-	1.2	1.5	-

Смещение DC и токи

TA = +25 °C

Параметр	Обозначение	Минимум	Типовое	Максимум	Единица
Рабочее напряжение стока	Vd	-	28	-	V
Рабочее напряжение затвора	Vg	-3	-2.6	-2.2	V
Ток покоя стока	Id	-	0.1	-	A
Динамический ток стока	Idd	-	0.3	-	A
Динамический ток затвора	Igg	-	0.5	1	mA

Предельные значения

Параметр	Обозначение	Минимум	Типовое	Максимум	Единица
Максимальное напряжение сток–исток	Vd	-	-	28	V
Минимальное смещение затвора	Vg	-5	-	-	V
Максимальная входная мощность	Pin	-	-	18	dBm
Температура хранения	TSTG	-65	-	150	°C
Максимальная температура канала	Top	-	-	225	°C

Размеры кристалла

Параметр	Значение	Единица
Размеры кристалла	2.1 × 1.5 × 0.1	mm

Текущая публикация · 1.8 · 2026-11-12. Обновлены описание изделия или редакционные материалы. Заменяет редакцию 1.7.

Монтаж кристалла и последовательность смещения

Встроенная развязка по постоянному току: RFin / RFout. Цепь DC на землю: RFout → GND. Режим передачи: Tin → Tout; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V; V1 = 0 V; V2 = +28 V. Режим приёма: Rin → Rout; Vd = +28 V; Vg = -5 V; V1 = +28 V; V2 = 0 V. Сначала подать смещение затвора, затем стока. При выключении сначала снять смещение стока.

Габаритный чертеж

Контур и координаты с нанесёнными размерами в mm. Чертёж предназначен для справки по размерам. Для изготовления и проволочной разварки нужны полные чертежи.

LCI-TRPA-9000-10000-PS35T-M



X, Y (mm)

1 Tin: (0.110, 1.085)
2 Vg: (0.130, 0.120)
3 Vd1: (0.835, 0.180)
4 Vd2: (0.990, 0.140)
5 V1: (1.800, 0.140)
6 V2: (1.950, 0.140)
7 Tout/Rin: (1.900, 1.085)
8 Rout: (1.490, 1.280)

2.100 × 1.500 × 0.100 mm

X, Y: ±0.100 mm

X → · Y ↑ · X, Y: mm

Характеристики

Каждый график показывает характеристики при указанных на нём рабочих условиях.

Импульсный режим — КПД с учётом добавленной мощности; Выходная мощность насыщения; Динамический ток стока.

Примечания к графику: TA=+25°C; Vg=-2.6V. Считываемые значения приблизительны. Длительность импульса = 100 µs; коэффициент заполнения = 10%. V1 = 0 V; V2 = 28 V; Pin = 14 dBm; Vd = 28 / 24 V.







Tx — Согласование входа; Коэффициент усиления.

Примечания к графику: TA=+25°C; Vd=+28V; Vg=-2.6V. Считываемые значения приблизительны. Pin = −10 dBm; V1 = 0 V; V2 = 28 V.





Rx — Импульсный режим — Вносимые потери; Согласование входа; Согласование выхода.

Примечания к графику: TA=+25°C; Vd=+28V; Vg=-5V. Считываемые значения приблизительны. Длительность импульса = 100 µs; коэффициент заполнения = 10%. Pin = −10 dBm; V1 = 28 V; V2 = 0 V. Единица оси IL не указана. Значения не следует трактовать как dB.







Примечание к документу

Технические характеристики могут пересматриваться. До фиксации проекта подтвердите в LCRF актуальную редакцию документа и требования к конкретному изделию. Поставляемая конфигурация определяется утвержденным предложением и документацией заказа.