Фильтр нижних частот · DC–10 MHz

Подавление в полосе заграждения · ≥50 dBc (15–500 MHz). Габариты корпуса 40.4 × 12 × 10 mm.

Радиочастотные характеристики

Параметр	Значение
Полоса пропускания	DC–10 MHz
Вносимые потери в полосе пропускания [1]	≤1.5 dB
Неравномерность в полосе пропускания [1]	≤1.3 dB
Подавление в полосе заграждения [2]	≥50 dBc
КСВН [1]	≤1.5:1

[1] DC–10 MHz

[2] 15–500 MHz

Расчётные параметры

Расчётное значение

Параметр	Значение
Допустимая мощность	2 W
Рабочая температура	−40...+70 °C
Температура хранения	−55...+85 °C

Типовая измеренная характеристика

Частота (MHz)	S11 КСВН	S22 КСВН	Потери S12 (dB)	Подавление S12 (dB)	Задержка S12 (ns)
0.01	1.02	1.02	0.06	0.06	59.81
1.00	1.02	1.02	0.06	0.06	59.81
2.00	1.02	1.02	0.06	0.06	59.81
3.00	1.31	1.25	0.02	0.02	59.81
3.00	1.31	1.25	0.02	0.02	59.81
4.00	1.31	1.25	0.02	0.02	59.81
5.00	1.31	1.25	0.02	0.02	59.81
6.00	1.38	1.38	-0.13	-0.13	64.94
7.00	1.38	1.38	-0.13	-0.13	64.94
8.00	1.30	1.31	-0.28	-0.28	78.49
9.00	1.30	1.31	-0.28	-0.28	78.49
9.00	1.30	1.31	-0.28	-0.28	78.49

Типовая измеренная характеристика

Частота (MHz)	S11 КСВН	S22 КСВН	Потери S12 (dB)	Подавление S12 (dB)	Задержка S12 (ns)
10.00	1.30	1.31	-0.28	-0.28	78.49
11.00	1.12	1.27	-0.62	-0.62	115.76
12.00	1.12	1.27	-0.62	-0.62	115.76

Механические характеристики

Параметр	Значение
Радиочастотный импеданс	50 Ω
Радиочастотный интерфейс [1]	SMA-K
Покрытие	Серебрение
Габариты корпуса [2]	40.4 × 12 × 10 mm
Монтажные отверстия [3]	4 монтажных резьбовых отверстия M2

[1] По одному разъёму на каждом торце корпуса

[2] Без выступающих частей разъёмов

[3] Межосевые расстояния отверстий 37.4 × 9 mm

Монтаж и обращение

Очищайте поверхность изделия без погружения фильтра в моющую жидкость.

Примечание к документу

Технические характеристики могут пересматриваться. До фиксации проекта подтвердите в LCRF актуальную редакцию документа и требования к конкретному изделию. Поставляемая конфигурация определяется утвержденным предложением и документацией заказа.