


Усилитель мощности GaN RF 30–1000 MHz, типично 10 W

Усилитель GaN охватывает 30–1000 MHz с мощностью насыщения минимум 9 W и типично 10 W. Типичное усиление — 40 dB, неравномерность — ± 1 dB, ток при выходе 10 W — 0.6 A.



Электрические характеристики · +28.0VDC; 25°C; 50Ω

Параметр	Обозначение	Минимум	Типовое	Максимум	Единица
Рабочая частота	BW	30	-	1000	MHz
Мощность выхода RF @ PSAT	PSAT	9	10	-	W
Усиление мощности @ PSAT	Gp	-	40	-	dB
Неравномерность усиления мощности @ PSAT	ΔGp	-	± 1	-	dB
Возвратные потери на входе	S11	-	-15	-	dB
Гармоники при 10 W	H	-	-12	-	dBc
Паразитные сигналы @ PSAT	Spur	-	-60	-	dBc
Входной/выходной импеданс	Impedance	-	50	-	Ω
Рабочее напряжение	VDC	-	28	-	VDC
Ток DC @ 10W	IDD	-	0.6	-	A

Предельно допустимые значения

Параметр	Номинал
Входная мощность RF без повреждения	+5 dBm максимум
КСВН нагрузки при Pout = 10 W	5:1; Все фазы и амплитуды нагрузки; непрерывно
Тепловая перегрузка	85 °C → Отключение (максимум)


Условия эксплуатации · Проектные цели; требуется подтверждение для проекта

Параметр	Минимум	Типовое	Максимум	Единица	Примечания
Рабочая температура	-20	-	50	°C	-
Температура хранения	-25	-	65	°C	Температура хранения
Относительная влажность (без конденсации)	-	-	95	%	-

Механические характеристики

Параметр	Значение	Единица
Размеры	100 × 100 × 52[3.94 × 3.94 × 2.05] mm [in]	mm [in]
Масса	2.5 kg (типично)	kg
RF входной разъём	SMA, гнездо	-
RF выходной разъём	SMA, гнездо	-
Интерфейс питания и управления	Проходной контакт	-
Контакт общего провода	Контакт заземления	-

Габаритный чертёж



Все размеры указаны в мм [дюймах].

Питание и управление

Контакт №	Описание	Спецификация
+28V	+28V — Положительный вывод питания	+28 VDC
GND	GND — Общий провод	Общий провод
EN	EN — Разрешение работы	Высокий уровень TTL (3.3 V); внутреннее подтягивание к низкому уровню

Примечание к документу

Технические характеристики могут пересматриваться. До фиксации проекта подтвердите в LCRF актуальную редакцию документа и требования к конкретному изделию. Поставляемая конфигурация определяется утвержденным предложением и документацией заказа.