

Модуль усилителя мощности RF 5–6 GHz, типовая мощность 100 W

LCPAM-5000-6000-100A обеспечивает в диапазоне 5–6 GHz типовую мощность насыщения 100 W и минимальную 80 W, с типовым усилением 50 dB при PSAT. Условия измерения: 28 VDC, 25 °C и 50 Ω.



Электрические характеристики · 28 VDC; 25 °C; 50 Ω

Параметр	Обозначение	Минимум	Типовое	Максимум	Единица
Рабочая частота	BW	5000	-	6000	MHz
Выходная мощность RF в насыщении	PSAT	80	100	-	W
Усиление мощности (PSAT)	Gp	-	50	-	dB
Неравномерность усиления мощности (PSAT)	ΔGp	-	±1	-	dB
Отражение на входе (S11)	S11	-	-15	-	dB
Гармоники при 100 W	H	-	-20	-	dBc
Паразитные сигналы (PSAT)	Spur	-	-60	-	dBc
Входной/выходной импеданс	-	-	50	-	Ω
Рабочее напряжение	VDC	-	28	-	V
КПД по добавленной мощности (100 W)	Eff	-	43	-	%
Ток при Pout = 100 W	IDD	-	8.5	-	A

Контроль и защита

Параметр	Спецификация
Контроль	Температура, ток, выходная мощность и SWR через RS485
Защита от перегрева	Автоматическое отключение выше 85 °C; автоматический запуск после охлаждения ниже 60 °C
Защита от превышения тока	Автоматическое отключение при токе выше 12 A; запуск после возвращения тока в нормальный диапазон
Защита по KCBH выхода	Отключение при SWR выше 5; проверка каждые 3 s. Если после пяти проверок SWR остаётся выше 5, проверьте внешние соединения и перезапустите питание.

Предельно допустимые значения

Параметр	Номинал
Входная мощность RF без повреждения	+10 dBm
КСВН нагрузки при Pout = 100 W	5:1 — Все фазы и амплитуды нагрузки; непрерывно при выходной мощности 100 W
Тепловая перегрузка	85 °C — Отключение

Условия эксплуатации · Проектные цели; требуется подтверждение для проекта

Параметр	Минимум	Типовое	Максимум	Единица
Рабочая температура	-20	-	50	°C
Температура хранения	-25	-	65	°C

Механические характеристики

Параметр	Значение	Единица
Размеры	160 × 120 × 25 (Максимум)	mm
Масса	2.5 (Максимум)	kg
RF входной разъём	SMA — Гнездо	-
RF выходной разъём	N-K — Гнездо	-
Интерфейс питания и управления	Гибридный D-Sub, 7 штыревых контактов	-

Питание и управление

Контакт №	Описание	Спецификация
A1	VDD	28 VDC
A2	GND	Земля
1	Разрешение работы	Высокий уровень TTL (3.3 V); внутреннее подтягивание к низкому уровню
2	RS485+	Последовательная связь RS485
3	RS485-	Последовательная связь RS485

Данные для подтверждения перед интеграцией

Параметр	Спецификация
До интеграции	Перед подключением интерфейса управления подтвердите функции контактов 4 и 5.

Примечание к документу

Технические характеристики могут пересматриваться. До фиксации проекта подтвердите в LCRF актуальную редакцию документа и требования к конкретному изделию. Поставляемая конфигурация определяется утвержденным предложением и документацией заказа.