


Четырёхканальный RF-сумматор 30–100 MHz, 2000 W

Суммирует четыре тракта 30–100 MHz с заявленной мощностью 2000 W и типовыми потерями 0.6 dB. Баланс амплитуд $\leq \pm 0.2$ dB.



Электрические характеристики

Параметр	Значение	Единица
Обозначение модели	LCPC-30-100-2000-4	-
Диапазон частот	30–100 (Минимум: 30 MHz. Максимум: 100 MHz.)	MHz
Число каналов	4	-
Вносимые потери	0.6 (Типовое: 0.6 dB.)	dB
Баланс амплитуд	$\leq \pm 0.2$ (Сохранена знаковая запись баланса из источника.)	dB
Баланс фаз	$\leq \pm 3$ (Сохранена знаковая запись баланса из источника.)	°
КСВН	≤ 1.3 (Выходной порт Максимум: 1.3.)	-
Допустимая мощность	2000	W
Развязка	8	dB
Тип разъёма	L29-K	-
Обработка поверхности	Проводящее покрытие	-
Рабочая температура	-20–+50 (Минимум: -20 °C. Максимум: 50 °C.)	°C

Примечание к документу

Технические характеристики могут пересматриваться. До фиксации проекта подтвердите в LCRF актуальную редакцию документа и требования к конкретному изделию. Поставляемая конфигурация определяется утвержденным предложением и документацией заказа.