Bant Geçiren Filtre · 1150–1300 MHz

Durdurma Bandı Bastırması · ≥50 dB (DC–1050 MHz) / ≥50 dB (1400–3000 MHz). Gövde Ölçüleri 120 × 62 × 30 mm.

RF Performansı

Parametre	Değer
Geçiş Bandı	1150–1300 MHz
Geçiş Bandı Ekleme Kaybı [1]	≤1 dB
Durdurma Bandı Bastırması [2]	≥50 dB
Durdurma Bandı Bastırması [3]	≥50 dB
VSWR [1]	≤1.5:1

[1] 1150–1300 MHz
[2] DC–1050 MHz
[3] 1400–3000 MHz

Tasarım Değerleri

Parametre	Değer
Güç Kapasitesi	50 W (Tasarım değeri)
Çalışma Sıcaklığı	−20...+60 °C (Tasarım değeri)

Mekanik Özellikler

Parametre	Değer
RF Empedansı	50 Ω
RF Arayüzü	SMA-F
Yüzey Kaplaması	Siyah boya
Konektör Gövde Malzemesi	304 paslanmaz çelik
Gövde Ölçüleri	120 × 62 × 30 mm
Azami Toplam Yükseklik	<35 mm
Montaj deliklerinin merkez aralığı	114 × 56 mm
Dişli montaj delikleri	4 × M3
Diş derinliği	8 mm
RF konnektör ekseninin gövde tabanından yüksekliği	15 mm
Gövde yanından konnektör eksenine mesafe	16.5 mm

Şasi Montajı

RF konnektörleri gövdenin karşılıklı uçlarındadır. Filtreyi temizleme sıvısına daldırmadan ürün yüzeyini temizleyin. Montajın tamamı 125 °C'yi aşacaksa sipariş vermeden önce bize danışın.

Belge notu

Teknik özellikler revize edilebilir. Tasarımı kesinleştirmeden önce güncel belge revizyonunu ve ürüne özel gereksinimleri LCRF ile doğrulayın. Onaylı teklif ve sipariş belgeleri tedarik edilen yapılandırmayı tanımlar.