Bant Geçiren Filtre · 1166.45–1186.45 MHz

Durdurma Bandı Bastırması · ≥50 dB (DC–1156.45 MHz) / ≥50 dB (1196.45–3000 MHz). Gövde Ölçüleri 150 × 82 × 35 mm.

RF Performansı

Parametre	Değer
Geçiş Bandı	1166.45–1186.45 MHz
Geçiş Bandı Ekleme Kaybı [1]	≤1.5 dB
Durdurma Bandı Bastırması [2]	≥50 dB
Durdurma Bandı Bastırması [3]	≥50 dB
VSWR [1]	≤1.5:1

[1] 1166.45–1186.45 MHz
[2] DC–1156.45 MHz
[3] 1196.45–3000 MHz

Tasarım Değerleri

Parametre	Değer
Güç Kapasitesi	50 W (Tasarım değeri)

Mekanik Özellikler

Parametre	Değer
RF Empedansı	50 Ω
RF Arayüzü [1]	SMA-K
Yüzey Kaplaması	Fırınlanmış siyah boya
Konektör Gövde Malzemesi	304 paslanmaz çelik
Gövde Ölçüleri [2]	150 × 82 × 35 mm
Montaj delikleri [3]	4 adet M3 montaj dişi
Gövde kalınlığı boyunca konnektör ekseni konumu [4]	17.5 mm
Konnektör ekseninin gövdenin yan kenarına uzaklığı [5]	24 mm
Ayar vidası çıkıntısı	<5 mm

[1] Gövdenin her bir ucunda bir konnektör
[2] Konnektör çıkıntısı hariç
[3] Delik merkezleri arası mesafe 144 × 76 mm · 8 mm derinlik
[4] 35 mm gövde kalınlığının ortasında

[5] Üst görünüşte gövdenin eksene en yakın uzun kenarından ölçülür

Montaj ve kullanım

Filtreyi temizleme sıvısına daldırmadan ürün yüzeyini temizleyin. Ünitenin tamamının sıcaklığı 125 °C'yi aşacaksa siparişten önce teknik görüş alın.

Belge notu

Teknik özellikler revize edilebilir. Tasarımı kesinleştirmeden önce güncel belge revizyonunu ve ürüne özel gereksinimleri LCRF ile doğrulayın. Onaylı teklif ve sipariş belgeleri tedarik edilen yapılandırmayı tanımlar.