Bant Geçiren Filtre · 800–1250 MHz

Durdurma Bandı Bastırması · ≥80 dB (DC–600 MHz) / ≥80 dB (1400–1800 MHz). Gövde Ölçüleri 257 × 58 × 41 mm.

RF Performansı

Parametre	Değer
Geçiş Bandı	800–1250 MHz
Geçiş Bandı Ekleme Kaybı [1]	≤1 dB
Durdurma Bandı Bastırması [2]	≥80 dB
Durdurma Bandı Bastırması [3]	≥80 dB
VSWR [1]	≤1.6:1

[1] 800–1250 MHz

[2] DC–600 MHz

[3] 1400–1800 MHz

Tasarım Değerleri

Parametre	Değer
Güç Kapasitesi	50 W (Tasarım değeri)

Mekanik Özellikler

Parametre	Değer
RF Empedansı	50 Ω
RF Arayüzü [1]	SMA-K
Yüzey Kaplaması	Fırınlanmış siyah boya
Gövde Ölçüleri [2]	257 × 58 × 41 mm
Montaj delikleri [3]	4 adet M3 montaj dişi
Gövde kalınlığı boyunca konnektör ekseni konumu [4]	20.5 mm
Konnektör ekseninin gövdenin yan kenarına uzaklığı [5]	29 mm
Azami Toplam Yükseklik	≤46 mm
Çıkıntılar dâhil toplam genişlik	≤66 mm
Yan görünüşte üstteki iki gövde çizgisinden alt çizgiye kadar ölçü [6]	38 mm

[1] Gövdenin her bir ucunda bir konnektör

[2] Konnektör çıkıntısı hariç

[3] Delik merkezleri arası mesafe 251 × 52 mm · 8 mm derinlik · Üst görünüşte gösterilen yüzün karşı yüzünde
[4] 41 mm gövde kalınlığının ortasında
[5] 58 mm gövde genişliğinin ortasında
[6] Aynı yan görünüşteki alt gövde kenarından

Montaj ve kullanım

Filtreyi temizleme sıvısına daldırmadan ürün yüzeyini temizleyin.

Belge notu

Teknik özellikler revize edilebilir. Tasarımı kesinleştirmeden önce güncel belge revizyonunu ve ürüne özel gereksinimleri LCRF ile doğrulayın. Onaylı teklif ve sipariş belgeleri tedarik edilen yapılandırmayı tanımlar.