Bant durduran filtre · 2400–2485 MHz

DC–2390 MHz ve 2495–6000 MHz geçirme bantlarının her birinde ekleme kaybı en fazla 3.5 dB'dir. İki konnektör gövdenin aynı ucundadır.

RF Performansı

Parametre	Değer
Durdurma bandı	2400–2485 MHz
Durdurma bandı bastırması	≥60 dB (2400–2485 MHz)
Alt geçirme bandı	DC–2390 MHz
Üst geçirme bandı	2495–6000 MHz
Geçirme bandı araya girme kaybı	≤3.5 dB (DC–2390 MHz / 2495–6000 MHz)
Geçirme bandı VSWR	≤1.8 (DC–2390 MHz / 2495–6000 MHz)

Tasarım Değerleri

Parametre	Değer
Güç kapasitesi	150 W (Tasarım garantili)

Tipik Ölçümler

Parametre	S12 (dB)	S11 VSWR
2300 MHz	-0.36	1.16
2350 MHz	-0.57	1.14
2390 MHz	-2.66	1.38
2395 MHz	-16.49	16.36
2400 MHz	-72.31	41.91
2410 MHz	-84.77	38.03
2420 MHz	-90.22	43.36
2430 MHz	-77.23	42.9
2450 MHz	-73.68	39.44
2470 MHz	-75.88	39.3
2485 MHz	-83.65	30.34
2490 MHz	-18.75	16.45
2495 MHz	-2.78	1.34
2550 MHz	-0.63	1.26

Tipik Ölçümler

Parametre	S12 (dB)	S11 VSWR
2600 MHz	-0.44	1.1

Mekanik ve Arayüz Özellikleri

Parametre	Değer
RF konnektörü	N-K
Konnektör gövde malzemesi	304 paslanmaz çelik
RF empedansı	50 Ω
Yüzey kaplaması	Siyah fırın boya
Gövde uzunluğu	300 mm
Gövde genişliği	72 mm
Flanş alt yüzeyinden gövde üstüne kadar yükseklik	<55 mm
Flanşların dış kenarları arasındaki uzunluk	320 mm
Montaj yuvası sayısı	4
Montaj yuvası genişliği	4.5 mm
Bir yuvadaki uç yayların merkezleri arası mesafe	10 mm
Montaj yuvası merkezleri arası boyuna mesafe	310 mm
Montaj yuvası merkezleri arası enine mesafe	50 mm
Konnektör merkezleri arası mesafe	34 mm
Yan görünüşte RF ekseninin üst kenara uzaklığı	10 mm

Kullanım ve Montaj

Her iki RF konnektörü de gövdenin aynı ucundadır. Ürünü temizleme sıvısına daldırmadan yüzeyini temizleyin. Ürünün genel sıcaklığının 125 °C'yi aştığı koşullar için siparişten önce LCRF ile görüşün.

Belge notu

Teknik özellikler revize edilebilir. Tasarımı kesinleştirmeden önce güncel belge revizyonunu ve ürüne özel gereksinimleri LCRF ile doğrulayın. Onaylı teklif ve sipariş belgeleri tedarik edilen yapılandırmayı tanımlar.