Bant durduran filtre · 3300–3500 MHz

DC–3290 MHz ve 3510–7000 MHz geçirme bantlarının her birinde ekleme kaybı en fazla 3.5 dB'dir. İki konnektör gövdenin aynı ucundadır.

RF Performansı

Parametre	Değer
Durdurma bandı	3300–3500 MHz
Durdurma bandı bastırması	≥50 dB (3300–3500 MHz)
Alt geçirme bandı	DC–3290 MHz
Üst geçirme bandı	3510–7000 MHz
Geçirme bandı araya girme kaybı	≤3.5 dB (DC–3290 MHz / 3510–7000 MHz)
Geçirme bandı VSWR	≤1.8 (DC–3290 MHz / 3510–7000 MHz)

Tasarım Değerleri

Parametre	Değer
Güç kapasitesi	50 W (Tasarım garantili)

Tipik Ölçümler

Parametre	S12 (dB)	S11 VSWR
3250 MHz	-0.48	1.47
3280 MHz	-0.87	1.42
3285 MHz	-1.43	1.35
3290 MHz	-2.96	1.31
3295 MHz	-44.51	1.29
3300 MHz	-76.98	33.05
3360 MHz	-64.11	47.26
3420 MHz	-62.34	35.13
3480 MHz	-58.86	31.82
3500 MHz	-79.65	42.03
3505 MHz	-43.46	27.74
3510 MHz	-2.89	1.33
3515 MHz	-1.44	1.36
3520 MHz	-0.95	1.39

Tipik Ölçümler

Parametre	S12 (dB)	S11 VSWR
3550 MHz	-0.69	1.57

Mekanik ve Arayüz Özellikleri

Parametre	Değer
RF konnektörü	SMA-K
Konnektör gövde malzemesi	304 paslanmaz çelik
RF empedansı	50 Ω
Yüzey kaplaması	Siyah fırın boya
Gövde uzunluğu	300 mm
Gövde genişliği	70 mm
Flanşların dış kenarları arasındaki uzunluk	320 mm
Boyuna montaj aralığı	310 mm
Enine montaj aralığı	62 mm
Geçiş deliği çapı	4.5 mm
Geçiş deliği sayısı	4
Konnektör merkezleri arası mesafe	32 mm
Flanş kalınlığı	3 mm
Yan görünüşte RF ekseninin üst kenara uzaklığı	10.5 mm
Toplam yükseklik	<45 mm

Kullanım ve Montaj

Her iki RF konnektörü de gövdenin aynı ucundadır. Ürünü temizleme sıvısına daldırmadan yüzeyini temizleyin. Ürünün genel sıcaklığının 125 °C'yi aştığı koşullar için siparişten önce LCRF ile görüşün.

Belge notu

Teknik özellikler revize edilebilir. Tasarımı kesinleştirmeden önce güncel belge revizyonunu ve ürüne özel gereksinimleri LCRF ile doğrulayın. Onaylı teklif ve sipariş belgeleri tedarik edilen yapılandırmayı tanımlar.