Bant Durduran Filtre · 4840–4940 MHz

DC–4810 MHz ve 4970–7000 MHz geçirme bantlarının her birinde ekleme kaybı en fazla 2 dB'dir. 50 W kapasite tasarımla güvence altındadır; gövde 300 × 70 mm, bağlantılar hariç flanşlı uzunluk 320 mm'dir.

RF Performansı

Parametre	Değer
Durdurma bandı	4840–4940 MHz
Durdurma bandı bastırması	≥70 dB (4840–4940 MHz)
Alt geçirme bandı	DC–4810 MHz
Üst geçirme bandı	4970–7000 MHz
Geçirme bandı araya girme kaybı	≤2 dB (DC–4810 MHz; 4970–7000 MHz)
Geçirme bandı VSWR	≤1.8 (DC–4810 MHz; 4970–7000 MHz)

Tasarım Değerleri

Parametre	Değer
Güç kapasitesi	50 W (Tasarım garantili)

Tipik Ölçümler

Parametre	S12 (dB)	S11 VSWR
4700 MHz	-0.48	1.41
4800 MHz	-0.53	1.26
4810 MHz	-1.86	1.39
4820 MHz	-17.38	14.78
4830 MHz	-55.85	27.36
4840 MHz	-98.72	36.58
4870 MHz	-98.87	33.2
4900 MHz	-87.03	44.6
4930 MHz	-91.27	40.81
4940 MHz	-99.54	33.95
4950 MHz	-57.64	26.68
4960 MHz	-18.73	15.77
4970 MHz	-1.79	1.36
5000 MHz	-0.67	1.45

Tipik Ölçümler

Parametre	S12 (dB)	S11 VSWR
5100 MHz	-0.72	1.51

Mekanik ve Arayüz Özellikleri

Parametre	Değer
RF konnektörü	SMA-K
Konnektör gövde malzemesi	304 paslanmaz çelik
RF empedansı	50 Ω
Yüzey kaplaması	Siyah fırın boya
Gövde uzunluğu	300 mm
Gövde genişliği	70 mm
Flanşlar dâhil toplam uzunluk	320 mm
Boyuna montaj aralığı	310 mm
Enine montaj aralığı	62 mm
Konnektör merkezleri arası mesafe	32 mm
Flanş kalınlığı	3 mm
Gövde üstünden konnektör eksenine mesafe	10.5 mm
Toplam yükseklik	<45 mm
Geçiş deliği sayısı	4
Geçiş deliği çapı	4.5 mm

Kullanım ve Montaj

Her iki RF konnektörü de gövdenin aynı ucundadır. Ürünü temizleme sıvısına daldırmadan yüzeyini temizleyin. Ürünün genel sıcaklığının 125 °C'yi aştığı koşullar için siparişten önce LCRF ile görüşün.

Belge notu

Teknik özellikler revize edilebilir. Tasarımı kesinleştirmeden önce güncel belge revizyonunu ve ürüne özel gereksinimleri LCRF ile doğrulayın. Onaylı teklif ve sipariş belgeleri tedarik edilen yapılandırmayı tanımlar.