带通滤波器 · 1300–2300 MHz

对齐两侧 Ø0.5 mm 微带圆针。安装螺纹从正反两面分别加工，深度各 3.5 mm。

射频性能

参数	数值
通带	1300–2300 MHz
通带插入损耗 [1]	≤ 2.0 dB
带内波动 [1]	≤ 0.8 dB
带外抑制 · DC–1100 MHz	≥ 35 dBc
带外抑制 · 2500–6000 MHz	≥ 35 dBc
电压驻波比 [1]	≤ 1.50

[1] 1300–2300 MHz

设计额定值 设计保证

参数	数值
承受功率	2 W
工作温度	−40…+70 °C
储存温度	−55…+85 °C

机械规格

参数	规格值
射频接口	微带圆针，Ø0.5 mm
射频阻抗	50 Ω
表面处理	镀银
壳体尺寸	25 × 9.5 × 7 mm (不含射频针伸出部分)
安装孔	4 处 M1.6 安装螺纹 (孔中心距 22.4 × 6.9 mm · 正反两面螺纹各深 3.5 mm)
RF 针中心轴距壳体底面的高度	2 mm
圆针轴线至壳体侧边距离	4.75 mm

安装与操作

清洁产品表面时，不得将滤波器浸入清洗液。 若预计整机温度会超过 125 °C，请在订购前进行技术协商。

文档说明

规格可能随产品更新而修订。设计定版前，请向 LCRF 确认当前文档版本及具体产品要求；最终供货配置以经确认的报价和订单文件为准。