带通滤波器 · 2000–3000 MHz

按 27 × 9 mm 的安装孔中心间距定位两端的微带圆针。

射频性能

参数	数值
通带	2000–3000 MHz
通带插入损耗 [1]	≤ 2.5 dB
带内波动 [1]	≤ 1.0 dB
带外抑制 · DC–1500 MHz	≥ 50 dBc
带外抑制 · 4000–8500 MHz	≥ 50 dBc
电压驻波比 [1]	≤ 1.8

[1] 2000–3000 MHz

设计额定值 设计保证

参数	数值
承受功率	2 W
工作温度	−40...+70 °C
储存温度	−55...+85 °C

机械规格

参数	规格值
射频接口	微带圆针，2 × Ø0.5 mm
射频阻抗	50 Ω
壳体圆角半径	1 mm
表面处理	镀银
壳体尺寸	30 × 12 × 8 mm (不含射频针伸出部分)
安装孔	4 个 Ø1.8 mm 通孔 (孔中心距 27 × 9 mm · 沉头孔 Ø3 mm × 90°)

安装与操作

清洁产品表面时，不得将滤波器浸入清洗液。 引脚轴线位于 12 mm 壳体宽度的中心，距离较近的壳体大面 3 mm。

文档说明

规格可能随产品更新而修订。设计定版前，请向 LCRF 确认当前文档版本及具体产品要求；最终供货配置以经确认的报价和订单文件为准。