带通滤波器 · 39250–39750 MHz

阻带抑制 ≥60 dBc (DC–38500 MHz) / ≥60 dBc (40500–50000 MHz). 壳体平面尺寸 34 × 15 × 8 mm.

射频性能

参数	数值
通带	39250–39750 MHz
通带插入损耗 [1]	≤2.5 dB
带内波动 [1]	≤1 dB
阻带抑制 [2]	≥60 dBc
阻带抑制 [3]	≥60 dBc
电压驻波比 [1]	≤1.6:1

[1] 39250–39750 MHz
[2] DC–38500 MHz
[3] 40500–50000 MHz

设计额定值 设计值

参数	数值
工作温度	−40…+70 °C
储存温度	−55…+85 °C
承受功率	2 W

机械规格

参数	规格值
射频阻抗	50 Ω
壳体平面尺寸	34 × 15 × 8 mm (不含连接器伸出部分)
射频接口	2.92-F (壳体两端各有一个连接器)
表面处理	黑色
质量等级	工业级
安装孔	4 个 M2 螺纹通孔 (孔中心距 24 × 12 mm)

安装与操作

清洁产品表面时，不得将滤波器浸入清洗液。 若预计整机温度会超过 125 °C，请在订购前进行技术协商。

文档说明

规格可能随产品更新而修订。设计定版前，请向 LCRF 确认当前文档版本及具体产品要求；最终供货配置以经确认的报价和订单文件为准。