带阻滤波器 · 2200–2400 MHz

在 DC–2180 MHz 和 2420–5000 MHz 两段通带内，插入损耗均不超过 3 dB。两个射频接口位于壳体同一端。

射频性能

参数	数值
阻带	2200–2400 MHz
阻带抑制	≥50 dB (2200–2400 MHz)
低端通带	DC–2180 MHz
高端通带	2420–5000 MHz
通带插入损耗	≤3 dB (DC–2180 MHz / 2420–5000 MHz)
通带驻波比	≤1.8 (DC–2180 MHz / 2420–5000 MHz)

设计额定值

参数	数值
功率容量	150 W (设计保证)

系列典型参考数据

N-K 和 SMA-K 两种配置共用本组系列典型参考数据。

参数	S12 (dB)	S11 VSWR
2150 MHz	-0.42	1.23
2180 MHz	-2.48	1.41
2185 MHz	-5.35	4.78
2190 MHz	-12.65	12.51
2195 MHz	-36.71	22.46
2200 MHz	-76.11	36.25
2250 MHz	-76.54	45.2
2300 MHz	-59.65	43.49
2350 MHz	-58.55	41.48
2400 MHz	-66.47	31.26
2405 MHz	-38.45	27.46
2410 MHz	-13.85	13.68
2415 MHz	-6.25	4.48
2420 MHz	-2.47	1.33
2450 MHz	-0.48	1.16

机械与接口规格

参数	规格值
射频接口	N-K
连接器外壳材质	304 不锈钢
射频阻抗	50 Ω
表面处理	黑色烤漆
机身长度	300 mm
机身宽度	72 mm
法兰底面至壳体顶面的高度	<55 mm
法兰外缘间总长	320 mm
安装槽数量	4
安装槽宽度	4.5 mm
单槽两端圆弧中心距	10 mm
安装槽中心距（长向）	310 mm
安装槽中心距（宽向）	50 mm
连接器中心距	34 mm
侧视图中 RF 轴线距上缘	10 mm

使用与安装

两个射频连接器位于外壳的同一端面。 清洗产品表面时，不得将产品浸泡在清洗液中。若使用条件会使产品整体温度超过 125 °C，请在订货前与 LCRF 协商。

文档说明

规格可能随产品更新而修订。设计定版前，请向 LCRF 确认当前文档版本及具体产品要求；最终供货配置以经确认的报价和订单文件为准。