带阻滤波器 · 3410–3610 MHz

在 DC–3390 MHz 和 3630–7000 MHz 两段通带内，插入损耗均不超过 3 dB。两个射频接口位于壳体同一端。

射频性能

参数	数值
阻带	3410–3610 MHz
阻带抑制	≥60 dB (3410–3610 MHz)
低端通带	DC–3390 MHz
高端通带	3630–7000 MHz
通带插入损耗	≤3 dB (DC–3390 MHz / 3630–7000 MHz)
通带驻波比	≤1.8 (DC–3390 MHz / 3630–7000 MHz)

设计额定值

参数	数值
功率容量	50 W (设计保证)

系列典型参考数据

N-K 与 SMA-K 连接器配置共用的系列典型参考数据。

参数	S12 (dB)	S11 VSWR
3350 MHz	-0.33	1.47
3390 MHz	-2.48	1.36
3395 MHz	-6.58	6.85
3400 MHz	-20.65	13.37
3405 MHz	-42.77	22.48
3410 MHz	-72.85	32.09
3450 MHz	-66.87	31.08
3500 MHz	-75.49	37.37
3550 MHz	-85.13	35.65
3610 MHz	-79.76	45.7
3615 MHz	-53.27	26.72
3620 MHz	-32.33	15.47
3625 MHz	-7.96	9.36
3630 MHz	-2.57	1.44
3650 MHz	-0.61	1.52

机械与接口规格

参数	规格值
射频接口	SMA-K
连接器外壳材质	304 不锈钢
射频阻抗	50 Ω
表面处理	黑色烤漆
机身长度	300 mm
机身宽度	70 mm
法兰外缘间总长	320 mm
纵向安装孔中心距	310 mm
横向安装孔中心距	62 mm
通孔直径	4.5 mm
通孔数量	4
连接器中心距	32 mm
法兰厚度	3 mm
侧视图中 RF 轴线距上缘	10.5 mm
总高	<45 mm

使用与安装

两个射频连接器位于外壳的同一端面。 清洗产品表面时，不得将产品浸泡在清洗液中。若使用条件会使产品整体温度超过 125 °C，请在订货前与 LCRF 协商。

文档说明

规格可能随产品更新而修订。设计定版前，请向 LCRF 确认当前文档版本及具体产品要求；最终供货配置以经确认的报价和订单文件为准。