带阻滤波器 · 3600–3900 MHz

在 DC–3585 MHz 和 3915–7000 MHz 两段通带内，插入损耗均不超过 60 dB。两个射频接口位于壳体同一端。

射频性能

参数	数值
阻带	3600–3900 MHz
阻带抑制	≥60 dB (3600–3900 MHz)
低端通带	DC–3585 MHz
高端通带	3915–7000 MHz
通带插入损耗	≤60 dB (DC–3585 MHz / 3915–7000 MHz)
通带驻波比	≤3.5 (DC–3585 MHz / 3915–7000 MHz)

设计额定值

参数	数值
功率容量	150 W (设计保证)

系列典型参考数据

N-K 与 SMA-K 连接器配置共用的系列典型参考数据。

参数	S12 (dB)	S11 VSWR
3500 MHz	-0.42	1.39
3550 MHz	-0.58	1.55
3585 MHz	-2.96	1.43
3590 MHz	-8.46	10.55
3595 MHz	-41.35	25.17
3600 MHz	-78.96	42.88
3650 MHz	-69.50	46.26
3750 MHz	-80.22	39.77
3850 MHz	-82.8	32.46
3900 MHz	-79.78	41.6
3905 MHz	-42.44	27.37
3910 MHz	-8.85	11.44
3915 MHz	-3.14	1.45
3950 MHz	-0.63	1.38
4000 MHz	-0.48	1.44

机械与接口规格

参数	规格值
射频接口	N-K
连接器外壳材质	304 不锈钢
射频阻抗	50 Ω
表面处理	黑色烤漆
机身长度	300 mm
机身宽度	70 mm
法兰外缘间总长	320 mm
纵向安装孔中心距	310 mm
横向安装孔中心距	62 mm
通孔直径	4.5 mm
通孔数量	4
连接器中心距	32 mm
法兰厚度	3 mm
侧视图中 RF 轴线距上缘	10.5 mm
总高	<45 mm

使用与安装

两个射频连接器位于外壳的同一端面。 清洗产品表面时，不得将产品浸泡在清洗液中。若使用条件会使产品整体温度超过 125 °C，请在订货前与 LCRF 协商。

文档说明

规格可能随产品更新而修订。设计定版前，请向 LCRF 确认当前文档版本及具体产品要求；最终供货配置以经确认的报价和订单文件为准。