带阻滤波器 · 4400–5000 MHz

DC–4350 MHz和5050–6500 MHz两段通带的插入损耗上限均为2.5 dB。功率容量为50 W设计保证。机身尺寸300 × 70 mm，整体高度严格小于45 mm，可据此核对安装空间。

射频性能

参数	数值
阻带	4400–5000 MHz
阻带抑制	≥50 dB (4400–5000 MHz)
低端通带	DC–4350 MHz
高端通带	5050–6500 MHz
通带插入损耗	≤2.5 dB (DC–4350 MHz; 5050–6500 MHz)
通带驻波比	≤1.8 (DC–4350 MHz; 5050–6500 MHz)

设计额定值

参数	数值
功率容量	50 W (设计保证)

系列典型参考数据

多种产品配置共用这组典型数据，尚未确认每种配置是否经过独立测量。

参数	S12 (dB)	S11 VSWR
4200 MHz	-0.45	1.57
4350 MHz	-2.31	1.46
4360 MHz	-5.73	7.74
4370 MHz	-14.41	16.77
4380 MHz	-30.77	29.54
4400 MHz	-74.36	37.66
4450 MHz	-54.62	44.24
4600 MHz	-66.74	34.28
4800 MHz	-55.12	40.51
5000 MHz	-77.03	47.51
5020 MHz	-29.78	27.31
5030 MHz	-15.37	18.78
5040 MHz	-5.36	7.45
5050 MHz	-2.24	1.34

系列典型参考数据

多种产品配置共用这组典型数据，尚未确认每种配置是否经过独立测量。

参数	S12 (dB)	S11 VSWR
5200 MHz	-0.76	1.59

机械与接口规格

参数	规格值
射频接口	SMA-K
连接器外壳材质	304 不锈钢
射频阻抗	50 Ω
表面处理	黑色烤漆
机身长度	300 mm
机身宽度	70 mm
含法兰总长	320 mm
纵向安装孔中心距	310 mm
横向安装孔中心距	62 mm
通孔直径	4.5 mm
连接器中心距	32 mm
法兰厚度	3 mm
连接器轴线距机身顶面	10.5 mm
总高	<45 mm
通孔数量	4

使用与安装

两个射频连接器位于外壳的同一端面。 清洗产品表面时，不得将产品浸泡在清洗液中。若使用条件会使产品整体温度超过 125 °C，请在订货前与 LCRF 协商。

文档说明

规格可能随产品更新而修订。设计定版前，请向 LCRF 确认当前文档版本及具体产品要求；最终供货配置以经确认的报价和订单文件为准。