带阻滤波器 · 4650–4770 MHz

两段通带为DC–4640 MHz和4780–7000 MHz，插入损耗均不超过3 dB。功率容量为150 W设计保证。

射频性能

参数	数值
阻带	4650–4770 MHz
阻带抑制	≥50 dB (4650–4770 MHz)
低端通带	DC–4640 MHz
高端通带	4780–7000 MHz
通带插入损耗	≤3 dB (DC–4640 MHz; 4780–7000 MHz)
通带驻波比	≤1.8 (DC–4640 MHz; 4780–7000 MHz)

设计额定值

参数	数值
功率容量	150 W (设计保证)

系列典型参考数据

多种连接器配置共用这组典型数据，尚未确认每种配置是否经过独立测量。

参数	S12 (dB)	S11 VSWR
4500 MHz	-0.49	1.29
4600 MHz	-0.66	1.44
4630 MHz	-0.78	1.36
4640 MHz	-2.83	1.47
4645 MHz	-46.3	29.79
4650 MHz	-70.69	38.74
4680 MHz	-66.77	34.51
4710 MHz	-69.08	33.77
4740 MHz	-55.79	40.08
4770 MHz	-76.94	44.23
4775 MHz	-43.86	27.76
4780 MHz	-2.81	1.45
4790 MHz	-0.9	1.36
4800 MHz	-0.82	1.27
4900 MHz	-0.69	1.48

机械与接口规格

参数	规格值
射频接口	N-K
连接器外壳材质	304 不锈钢
射频阻抗	50 Ω
表面处理	黑色烤漆
机身长度	300 mm
机身宽度	70 mm
含法兰总长	320 mm
纵向安装孔中心距	310 mm
横向安装孔中心距	62 mm
通孔直径	4.5 mm
连接器中心距	32 mm
法兰厚度	3 mm
连接器轴线距机身顶面	10.5 mm
总高	<45 mm
通孔数量	4

使用与安装

两个射频连接器位于外壳的同一端面。 清洗产品表面时，不得将产品浸泡在清洗液中。若使用条件会使产品整体温度超过 125 °C，请在订货前与 LCRF 协商。

文档说明

规格可能随产品更新而修订。设计定版前，请向 LCRF 确认当前文档版本及具体产品要求；最终供货配置以经确认的报价和订单文件为准。