带阻滤波器 · 4650–4770 MHz

通带范围为DC–4630 MHz和4790–6500 MHz，插入损耗不超过3 dB。功率容量为50 W设计保证，壳体平面尺寸300 × 70 mm。

射频性能

参数	数值
阻带	4650–4770 MHz
阻带抑制	≥70 dB (4650–4770 MHz)
低端通带	DC–4630 MHz
高端通带	4790–6500 MHz
通带插入损耗	≤3 dB (DC–4630 MHz; 4790–6500 MHz)
通带驻波比	≤1.8 (DC–4630 MHz; 4790–6500 MHz)

设计额定值

参数	数值
功率容量	50 W (设计保证)

系列典型参考数据

多种连接器配置共用这组典型数据，尚未确认每种配置是否经过独立测量。

参数	S12 (dB)	S11 VSWR
4600 MHz	-0.66	1.46
4630 MHz	-2.78	1.53
4635 MHz	-12.41	10.25
4640 MHz	-34.5	15.58
4645 MHz	-59.63	29.33
4650 MHz	-90.69	37.09
4680 MHz	-86.77	47.09
4710 MHz	-89.08	33.91
4740 MHz	-75.79	34.55
4770 MHz	-96.94	40.44
4775 MHz	-55.73	27.78
4780 MHz	-31.74	16.45
4785 MHz	-13.78	9.63
4790 MHz	-2.79	1.51

系列典型参考数据

多种连接器配置共用这组典型数据，尚未确认每种配置是否经过独立测量。

参数	S12 (dB)	S11 VSWR
4800 MHz	-0.82	1.65

机械与接口规格

参数	规格值
射频接口	SMA-K
连接器外壳材质	304 不锈钢
射频阻抗	50 Ω
表面处理	黑色烤漆
机身长度	300 mm
机身宽度	70 mm
含法兰总长	320 mm
纵向安装孔中心距	310 mm
横向安装孔中心距	62 mm
通孔直径	4.5 mm
连接器中心距	32 mm
法兰厚度	3 mm
连接器轴线距机身顶面	10.5 mm
总高	<45 mm
通孔数量	4

使用与安装

两个射频连接器位于外壳的同一端面。 清洗产品表面时，不得将产品浸泡在清洗液中。若使用条件会使产品整体温度超过 125 °C，请在订货前与 LCRF 协商。

文档说明

规格可能随产品更新而修订。设计定版前，请向 LCRF 确认当前文档版本及具体产品要求；最终供货配置以经确认的报价和订单文件为准。