带阻滤波器 · 4800–4900 MHz

上通带为4920–6500 MHz， 下通带为DC–4780 MHz。两段通带的插入损耗上限均为3 dB， 功率容量为150 W设计保证。

射频性能

参数	数值
阻带	4800–4900 MHz
阻带抑制	≥70 dB (4800–4900 MHz)
低端通带	DC–4780 MHz
高端通带	4920–6500 MHz
通带插入损耗	≤3 dB (DC–4780 MHz; 4920–6500 MHz)
通带驻波比	≤1.8 (DC–4780 MHz; 4920–6500 MHz)

设计额定值

参数	数值
功率容量	150 W (设计保证)

系列典型参考数据

多种连接器配置共用这组典型数据，尚未确认每种配置是否经过独立测量。

参数	S12 (dB)	S11 VSWR
4700 MHz	-0.62	1.28
4750 MHz	-0.64	1.31
4780 MHz	-2.87	1.46
4785 MHz	-6.48	7.74
4790 MHz	-20.35	14.78
4795 MHz	-55.64	27.36
4800 MHz	-98.80	32.36
4840 MHz	-96.73	40.64
4900 MHz	-96.35	38.25
4905 MHz	-54.58	26.78
4910 MHz	-21.38	12.27
4915 MHz	-7.45	6.31
4920 MHz	-2.88	1.38
4950 MHz	-0.86	1.44

系列典型参考数据

多种连接器配置共用这组典型数据，尚未确认每种配置是否经过独立测量。

参数	S12 (dB)	S11 VSWR
5000 MHz	-0.88	1.57

机械与接口规格

参数	规格值
射频接口	N-K
连接器外壳材质	304 不锈钢
射频阻抗	50 Ω
表面处理	黑色烤漆
机身长度	300 mm
机身宽度	70 mm
含法兰总长	320 mm
纵向安装孔中心距	310 mm
横向安装孔中心距	62 mm
通孔直径	4.5 mm
连接器中心距	32 mm
法兰厚度	3 mm
连接器轴线距机身顶面	10.5 mm
总高	<45 mm
通孔数量	4

使用与安装

两个射频连接器位于外壳的同一端面。 清洗产品表面时，不得将产品浸泡在清洗液中。若使用条件会使产品整体温度超过 125 °C，请在订货前与 LCRF 协商。

文档说明

规格可能随产品更新而修订。设计定版前，请向 LCRF 确认当前文档版本及具体产品要求；最终供货配置以经确认的报价和订单文件为准。