带阻滤波器 · 4800–5000 MHz

阻带抑制不低于50 dB，通带为DC–4750 MHz和5050–8000 MHz，损耗最大2.5 dB。含安装法兰的整体高度严格小于36 mm。

射频性能

参数	数值
阻带	4800–5000 MHz
阻带抑制	≥50 dB (4800–5000 MHz)
低端通带	DC–4750 MHz
高端通带	5050–8000 MHz
通带插入损耗	≤2.5 dB (DC–4750 MHz; 5050–8000 MHz)
通带驻波比	≤1.8 (DC–4750 MHz; 5050–8000 MHz)

设计额定值

参数	数值
功率容量	10 W (设计保证)

典型测量数据

参数	S12 (dB)	S11 VSWR
4700 MHz	-0.5	1.44
4750 MHz	-2.13	1.36
4760 MHz	-5.48	7.33
4770 MHz	-14.74	13.41
4790 MHz	-48.47	29.44
4800 MHz	-77.90	38.9
4840 MHz	-73.98	45.45
4900 MHz	-70.0	45.81
4960 MHz	-71.49	30.82
5000 MHz	-57.57	38.57
5020 MHz	-26.77	22.75
5030 MHz	-11.62	10.46
5040 MHz	-5.38	6.41
5050 MHz	-2.26	1.44

典型测量数据

参数	S12 (dB)	S11 VSWR
5100 MHz	-0.75	1.31

机械与接口规格

参数	规格值
射频接口	SMA-K
连接器外壳材质	304 不锈钢
射频阻抗	50 Ω
表面处理	黑色烤漆
机身长度	192 mm
机身宽度	53.5 mm
含法兰总长	212 mm
纵向安装孔中心距	202 mm
横向安装孔中心距	43.5 mm
通孔直径	4.5 mm
连接器中心距	23.5 mm
法兰厚度	5 mm
连接器轴线距机身顶面	8 mm
总高	<36 mm
通孔数量	4

使用与安装

两个射频连接器位于外壳的同一端面。 清洗产品表面时，不得将产品浸泡在清洗液中。若使用条件会使产品整体温度超过 125 °C，请在订货前与 LCRF 协商。

文档说明

规格可能随产品更新而修订。设计定版前，请向 LCRF 确认当前文档版本及具体产品要求；最终供货配置以经确认的报价和订单文件为准。