带阻滤波器 · 728–746 MHz

通带DC–698 MHz和776–3000 MHz的损耗上限为2 dB。50 W功率容量及–10…+50 °C工作温度范围均为设计保证，壳体尺寸201 × 30 × 18 mm。

射频性能

参数	数值
阻带	728–746 MHz
阻带抑制	≥50 dB (728–746 MHz)
低端通带	DC–698 MHz
高端通带	776–3000 MHz
通带插入损耗	≤2 dB (DC–698 MHz; 776–3000 MHz)
通带驻波比	≤1.8 (DC–698 MHz; 776–3000 MHz)

设计额定值

参数	数值
功率容量	50 W (设计保证)
工作温度	–10…+50 °C (设计保证)

系列典型参考数据

多种连接器配置共用这组典型数据，尚未确认每种配置是否经过独立测量。

参数	S12 (dB)	S11 VSWR
675 MHz	-0.29	1.29
698 MHz	-1.07	1.27
708 MHz	-3.56	4.16
718 MHz	-12.78	14.43
728 MHz	-80.84	48.76
730 MHz	-59.51	45.06
735 MHz	-79.78	32.67
736 MHz	-72.65	35.56
740 MHz	-60.32	37.39
745 MHz	-61.65	47.35
746 MHz	-77.65	37.83
756 MHz	-12.48	13.35
766 MHz	-3.03	3.98

系列典型参考数据

多种连接器配置共用这组典型数据，尚未确认每种配置是否经过独立测量。

参数	S12 (dB)	S11 VSWR
776 MHz	-1.24	1.31
800 MHz	-0.33	1.19

机械与接口规格

参数	规格值
射频接口	SMA-K
连接器外壳材质	304 不锈钢
射频阻抗	50 Ω
表面处理	黑色烤漆
机身长度	201 mm
机身宽度	30 mm
机身高度	18 mm
纵向安装孔中心距	195 mm
横向安装孔中心距	24 mm
螺纹深度	6 mm
侧视图中 RF 轴线距下缘	9 mm
连接器轴线距机身侧边	15 mm
安装螺纹孔	4 × M2.5

使用与安装

两个射频连接器位于外壳相对的两端。 清洗产品表面时，不得将产品浸泡在清洗液中。若使用条件会使产品整体温度超过 125 °C，请在订货前与 LCRF 协商。

文档说明

规格可能随产品更新而修订。设计定版前，请向 LCRF 确认当前文档版本及具体产品要求；最终供货配置以经确认的报价和订单文件为准。