带阻滤波器 · 788–798 MHz

通带为DC–758 MHz和828–3300 MHz，插入损耗最大2 dB。50 W承受功率与–10…+50 °C工作温度范围均为设计保证；机身尺寸为201 × 30 × 18 mm。

射频性能

参数	数值
阻带	788–798 MHz
阻带抑制	≥50 dB (788–798 MHz)
低端通带	DC–758 MHz
高端通带	828–3300 MHz
通带插入损耗	≤2 dB (DC–758 MHz; 828–3300 MHz)
通带驻波比	≤1.8 (DC–758 MHz; 828–3300 MHz)

设计额定值

参数	数值
功率容量	50 W (设计保证)
工作温度	–10…+50 °C (设计保证)

系列典型参考数据

多种连接器配置共用这组典型数据，尚未确认每种配置是否经过独立测量。

参数	S12 (dB)	S11 VSWR
725 MHz	-0.24	1.54
758 MHz	-1.76	1.31
768 MHz	-3.24	3.66
778 MHz	-10.85	11.79
788 MHz	-76.96	46.06
790 MHz	-56.78	47.09
792 MHz	-61.92	39.04
793 MHz	-80.05	44.37
794 MHz	-56.09	46.17
796 MHz	-67.56	48.27
798 MHz	-70.68	35.64
808 MHz	-10.66	13.57
818 MHz	-3.18	3.97

系列典型参考数据

多种连接器配置共用这组典型数据，尚未确认每种配置是否经过独立测量。

参数	S12 (dB)	S11 VSWR
828 MHz	-1.69	1.26
850 MHz	-0.33	1.16

机械与接口规格

参数	规格值
射频接口	SMA-K
连接器外壳材质	304 不锈钢
射频阻抗	50 Ω
表面处理	黑色烤漆
机身长度	201 mm
机身宽度	30 mm
机身高度	18 mm
纵向安装孔中心距	195 mm
横向安装孔中心距	24 mm
侧视图中 RF 轴线距下缘	9 mm
连接器轴线距机身侧边	15 mm
安装孔数量	4
安装螺纹孔	M2.5
螺纹深度	6 mm

使用与安装

两个射频连接器位于外壳相对的两端。 清洗产品表面时，不得将产品浸泡在清洗液中。若使用条件会使产品整体温度超过 125 °C，请在订货前与 LCRF 协商。

文档说明

规格可能随产品更新而修订。设计定版前，请向 LCRF 确认当前文档版本及具体产品要求；最终供货配置以经确认的报价和订单文件为准。