带阻滤波器 · 824–849 MHz

DC–794 MHz 和 879–3500 MHz 通带的最大插入损耗为 2 dB。50 W 功率容量及 –10…+50 °C 工作温度均属设计保证。机身采用黑色烤漆，尺寸为 201 × 30 × 18 mm。

射频性能

参数	数值
阻带	824–849 MHz
阻带抑制	≥50 dB (824–849 MHz)
低端通带	DC–794 MHz
高端通带	879–3500 MHz
通带插入损耗	≤2 dB (DC–794 MHz; 879–3500 MHz)
通带驻波比	≤1.8 (DC–794 MHz; 879–3500 MHz)

设计额定值

参数	数值
功率容量	50 W (设计保证)
工作温度	–10…+50 °C (设计保证)

系列典型参考数据

多种连接器配置共用这组典型数据，尚未确认每种配置是否经过独立测量。

参数	S12 (dB)	S11 VSWR
750 MHz	-0.25	1.44
794 MHz	-1.81	1.25
804 MHz	-3.75	4.33
814 MHz	-11.44	13.35
824 MHz	-70.40	38.58
828 MHz	-76.94	37.16
830 MHz	-55.78	39.42
836 MHz	-62.98	40.73
840 MHz	-71.55	41.17
846 MHz	-60.05	34.97
849 MHz	-76.56	31.13
859 MHz	-10.87	14.04
869 MHz	-3.66	3.66

系列典型参考数据

多种连接器配置共用这组典型数据，尚未确认每种配置是否经过独立测量。

参数	S12 (dB)	S11 VSWR
879 MHz	-1.72	1.18
925 MHz	-0.34	1.5

机械与接口规格

参数	规格值
射频接口	N-K
连接器外壳材质	304 不锈钢
射频阻抗	50 Ω
表面处理	黑色烤漆
机身长度	201 mm
机身宽度	30 mm
机身高度	18 mm
纵向安装孔中心距	195 mm
横向安装孔中心距	24 mm
侧视图中 RF 轴线距下缘	9 mm
连接器轴线距机身侧边	15 mm
安装孔数量	4
安装螺纹孔	M2.5
螺纹深度	6 mm

使用与安装

两个射频连接器位于外壳相对的两端。 清洗产品表面时，不得将产品浸泡在清洗液中。若使用条件会使产品整体温度超过 125 °C，请在订货前与 LCRF 协商。

文档说明

规格可能随产品更新而修订。设计定版前，请向 LCRF 确认当前文档版本及具体产品要求；最终供货配置以经确认的报价和订单文件为准。