带阻滤波器 · 835.4–837.8 MHz

通带为 DC–805.4 MHz 和 867.8–3500 MHz，插入损耗不超过 2 dB。机身尺寸为 201 × 30 × 18 mm。

射频性能

参数	数值
阻带	835.4–837.8 MHz
阻带抑制	≥50 dB (835.4–837.8 MHz)
低端通带	DC–805.4 MHz
高端通带	867.8–3500 MHz
通带插入损耗	≤2 dB (DC–805.4 MHz; 867.8–3500 MHz)
通带驻波比	≤1.8 (DC–805.4 MHz; 867.8–3500 MHz)

设计额定值

参数	数值
功率容量	50 W (设计保证)
工作温度	–10…+50 °C (设计保证)

典型测量数据

参数	S12 (dB)	S11 VSWR
775 MHz	-0.29	1.42
805.4 MHz	-0.56	1.27
815.4 MHz	-1.22	1.34
825.4 MHz	-7.74	7.57
835.4 MHz	-69.64	29.47
836.2 MHz	-72.39	30.63
837 MHz	-69.52	33.55
837.8 MHz	-68.54	28.16
847.8 MHz	-8.86	8.06
857.8 MHz	-1.35	1.3
867.8 MHz	-0.76	1.31
890 MHz	-0.31	1.5

机械与接口规格

参数	规格值
射频接口	N-K
射频阻抗	50 Ω
连接器外壳材质	304 不锈钢
表面处理	灰色烤漆
机身长度	201 mm
机身宽度	30 mm
机身高度	18 mm
纵向安装孔中心距	195 mm
横向安装孔中心距	24 mm
侧视图中 RF 轴线距下缘	9 mm
连接器轴线距机身侧边	15 mm
安装螺纹孔数量	4
安装螺纹规格	M2.5
螺纹深度	6 mm

使用与安装

两个射频连接器位于外壳相对的两端。 清洗产品表面时，不得将产品浸泡在清洗液中。若使用条件会使产品整体温度超过 125 °C，请在订货前与 LCRF 协商。

文档说明

规格可能随产品更新而修订。设计定版前，请向 LCRF 确认当前文档版本及具体产品要求；最终供货配置以经确认的报价和订单文件为准。