高通滤波器 · 600–3000 MHz

阻带抑制 ≥50 dB (DC–500 MHz). 壳体平面尺寸 30 × 12 × 10 mm.

射频性能

参数	数值
通带	600–3000 MHz
通带插入损耗 [1]	≤2.5 dB
阻带抑制 [2]	≥50 dB
电压驻波比 [1]	≤1.5:1

[1] 600–3000 MHz
[2] DC–500 MHz

设计额定值

参数	数值
工作温度	−40…+70 °C (设计值)
承受功率	5 W (设计值)

机械规格

参数	规格值
射频阻抗	50 Ω
壳体平面尺寸 [1]	30 × 12 × 10 mm
射频接口 [2]	SMA-F
表面处理	镀银
安装孔 [3]	4 个 M2 螺纹通孔

[1] 不含连接器伸出部分
[2] 壳体两端各有一个连接器
[3] 孔中心距 27 × 9 mm

安装与操作

清洁产品表面时，不得将滤波器浸入清洗液。 若预计整机温度会超过 125 °C，请在订购前进行技术协商。 将滤波器嵌装到面向高于 2000 MHz 频率的微波多层电路板开孔中时，应确保接地可靠。

文档说明

规格可能随产品更新而修订。设计定版前，请向 LCRF 确认当前文档版本及具体产品要求；最终供货配置以经确认的报价和订单文件为准。