


20–1000 MHz RF 功率放大器，典型50 W

该放大器从20 MHz覆盖至1000 MHz，典型饱和输出50 W、增益47 dB。典型平坦度±2 dB，最大输入VSWR为2.0:1。



电气规格

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位
工作频率	BW	20	-	1000	MHz
RF 输出功率	Psat	-	50	-	W
功率增益	G	-	47	-	dB
功率增益平坦度	ΔG	-	±2	-	dB
输入 VSWR	VSWR	-	-	2.0:1	-
谐波抑制	H	-	10	-	dBc
杂散抑制	Spur	65	70	-	dBc
工作电压	VDC	-	28	-	V
电流消耗	I	-	8	-	A

监测与保护

参数	规格
反接保护	内置
输入过驱保护	最大 RF 输入：+10 dBm
过温保护	85 °C → 关断 (最大)
输出驻波保护	VSWR ≤5.0:1
过流保护	内置
开路保护	内置
短路保护	内置


机械与环境参数

参数	数值	单位
射频输入连接器	SMA 母头	-
射频输出连接器	SMA 母头	-

机械与环境参数

参数	数值	单位
电源及控制连接器	D-Sub 15 (3 × 5)	-
外形尺寸	180 × 90 × 22 mm (不含连接器)	-
重量	≤1 kg	-
工作温度	-25 °C~+50 °C	-
存储温度	-30 °C~+75 °C	-
相对湿度（无凝露）	≤90%; 无冷凝	-

机械外形尺寸图



所有尺寸单位为 mm [in]。

文档说明

规格可能随产品更新而修订。设计定版前，请向 LCRF 确认当前文档版本及具体产品要求；最终供货配置以经确认的报价和订单文件为准。