


6000–8500 MHz GaN RF 功率放大器，典型25 W

此型号规定6000–8500 MHz范围内典型饱和输出25 W、最小20 W。增益典型44 dB、最小43 dB，典型平坦度 ± 0.5 dB。



电气规格 · +28.0VDC; 25°C; 50Ω

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位
工作频率	BW	6000	-	8500	MHz
RF 输出功率 @ PSAT	PSAT	20	25	-	W
功率增益 @ PSAT	Gp	43	44	-	dB
功率增益平坦度 @ PSAT	ΔGp	-	± 0.5	-	dB
输入回波损耗	S11	-	-15	-	dB
20 W 条件下的谐波	H	-	-40	-	dBc
杂散信号 @ PSAT	Spur	-	-60	-	dBc
输入/输出阻抗	Impedance	-	50	-	Ω
工作电压	VDC	-	28	-	VDC
静态电流	IQ	-	1.8	-	A
DC 电流 @ 20W	IDD	-	2.5	-	A
功率附加效率 @ 20W	Eff	-	30	-	%

绝对最大额定值

参数	额定值
不损坏器件的射频输入功率	+10 dBm 最大
Pout = 25 W 条件下的负载 VSWR	∞ ; 所有负载相位和幅度; 连续
热过载	85 °C → 关断 (最大)


环境规格 · 设计目标; 需按项目确认

参数	最小值	典型值	最大值	单位	备注
工作温度	-20	-	50	°C	-
存储温度	-25	-	65	°C	存储温度
相对湿度 (无凝露)	-	-	95	%	-

机械规格

参数	数值	单位
外形尺寸	80 × 60 × 12 mm	mm
重量	0.5[1.1] kg [lb] (典型)	kg [lb]
射频输入连接器	SMA, 母头	-
射频输出连接器	SMA, 母头	-
直流/控制接口	穿心针式端子	-
接地连接器	接地柱式端子	-

机械外形尺寸图



所有尺寸单位为 mm [in]。

直流与控制接口

引脚编号	描述	规格
+28V	+28V — 电源正极	+28 VDC
GND	GND — 接地	接地
EN	EN — 使能	TTL 高电平 (3.3 V) ; 内部下拉
Temp	Temp — 温度检测输出	750 mV @25 °C; 10 mV/°C

文档说明

规格可能随产品更新而修订。设计定版前，请向 LCRF 确认当前文档版本及具体产品要求；最终供货配置以已经确认的报价和订单文件为准。