كتالوج المنتجات

مقرنات ثنائية الاتجاه

تأخذ المقارنات ثنائية الاتجاه عينات من قدرة RF الأمامية والعكسية في مسار النقل نفسه، غالبا عبر منافذ اقتران منفصلة. تستخدم عندما يجب مراقبة القدرة المسلمة والقدرة المنعكسة معا.



المنتجات: 1

المراجعة: 1 · تاريخ المراجعة: 2026-11-08



LCBDC-900-9000-35

مقرن RF ثنائي الاتجاه 0.9–9 GHz باقتران 35 dB نموذجي

يأخذ هذا المقرن عينات الإشارة الأمامية والعكسية عبر 0.9–9 GHz. الاقتران 35 dB نموذجي وفقد الإدراج 0.3 dB كحد أقصى.

نطاق التردد: القيمة: 0.9–9.0; الوحدة: GHz; ملاحظات: الحد الأدنى: 0.9 GHz. الحد الأقصى: 9 GHz.

فقد الإدراج: القيمة: 0.3≤; الوحدة: dB; ملاحظات: الحد الأقصى: 0.3 dB.

الاقتران: القيمة: 37 / 35 / 33; الوحدة: dB; ملاحظات: الحد الأدنى: 33 dB. القيمة النموذجية: 35 dB. الحد الأقصى: 37 dB.

الاتجاهية: القيمة: 15 / 10; الوحدة: dB; ملاحظات: الحد الأدنى: 10 dB. القيمة النموذجية: 15 dB.

تفاصيل المنتج ورقة بيانات المنتج

ملاحظة حول المستند

قد تخضع المواصفات للمراجعة. قبل اعتماد التصميم، تأكد من LCRF من مراجعة المستند الحالية والمتطلبات الخاصة بالمنتج. يحدد عرض السعر المعتمد ووثائق الطلب التكوين المورّد.