Produktkatalog

Bidirektionale Richtkoppler

Bidirektionale Richtkoppler erfassen Vorlauf- und Rücklaufleistung in derselben HF-Leitung, meist über getrennte Koppelports. Sie werden genutzt, wenn abgegebene Leistung und reflektierte Leistung gemeinsam überwacht werden müssen.



Produkte: 1

Revision: 1 · Revisionsdatum: 2026-11-08



LCBDC-900-9000-35

0.9–9 GHz bidirektionaler RF-Koppler mit 35 dB typischer Kopplung

Der Koppler tastet Vorwärts- und Rückwärtssignale über 0.9–9 GHz ab. Typische Kopplung: 35 dB; maximale Einfügedämpfung: 0.3 dB.

Frequenzbereich: Wert: 0.9–9.0; Einheit: GHz; Hinweise: Minimum: 0.9 GHz. Maximum: 9 GHz.

Einfügedämpfung: Wert: ≤0.3; Einheit: dB; Hinweise: Maximum: 0.3 dB.

Kopplung: Wert: 33 / 35 / 37; Einheit: dB; Hinweise: Minimum: 33 dB. Typisch: 35 dB. Maximum: 37 dB.

Richtschärfe: Wert: 10 / 15; Einheit: dB; Hinweise: Minimum: 10 dB. Typisch: 15 dB.

Produktdetails Produktdatenblatt

Dokumenthinweis

Spezifikationen können revidiert werden. Prüfen Sie vor der Designfreigabe mit LCRF den aktuellen Dokumentstand und die produktspezifischen Anforderungen. Das freigegebene Angebot und die Auftragsunterlagen definieren die gelieferte Konfiguration.