Ürün kataloğu

Çift Yönlü Kuplörler

Çift yönlü kuplörler aynı iletim yolunda ileri ve ters RF gücünü, genellikle ayrı kuplaj portlarıyla örnekler. Teslim edilen güç ile yansıyan güç birlikte izlenecekse amplifikatör, anten besleme ve RF test sistemlerinde kullanılır.



Ürünler: 1

Revizyon: 1 · Revizyon tarihi: 2026-11-08



LCBDC-900-9000-35

0.9–9 GHz çift yönlü RF kuplör, 35 dB tipik kuplaj

Kuplör, 0.9–9 GHz aralığında ileri ve yansıyan sinyalleri örnekler. Tipik kuplaj 35 dB, en yüksek ekleme kaybı 0.3 dB'dir.

Frekans aralığı: Değer: 0.9–9.0; Birim: GHz; Notlar: En az: 0.9 GHz. En çok: 9 GHz.

Ekleme kaybı: Değer: ≤0.3; Birim: dB; Notlar: En çok: 0.3 dB.

Kuplaj: Değer: 33 / 35 / 37; Birim: dB; Notlar: En az: 33 dB. Tipik: 35 dB. En çok: 37 dB.

Yönlülük: Değer: 10 / 15; Birim: dB; Notlar: En az: 10 dB. Tipik: 15 dB.

Ürün ayrıntıları Ürün veri sayfası

Belge notu

Teknik özellikler revize edilebilir. Tasarımı kesinleştirmeden önce güncel belge revizyonunu ve ürüne özel gereksinimleri LCRF ile doğrulayın. Onaylı teklif ve sipariş belgeleri tedarik edilen yapılandırmayı tanımlar.